

超高インピーダンス 差動アンプ



SDAI-201EH

SYRINX 株式会社 シュリンクス
<http://www.syrinx.co.jp/>

〒104-0061 東京都中央区銀座7-17-5
tel.03-5565-1684 fax.03-3524-0508
E-mail measure@syrinx.co.jp

超高インピーダンス差動アンプ

SDAI-201EH

完全差動入力の超高インピーダンスアンプです。
＋－いずれの入力も、GNDに対して高抵抗です。

【仕様】

入出力変換比	入力1.000に対して 1.000±0.001
オフセット電圧	0.5mV以下
入力インピーダンス	10 ¹⁴ Ω以上
入力バイアス電流	約 10fA 以下 (25℃)
同相入力電圧範囲	±7V (GNDに対して)
差動入力電圧範囲	±7V
同相信号除去比	60dB (5Hz以下)
周波数特性	約100Hz -6dB (0Ω入力において)
入力チャンネル	差動1ch
入力	三重同軸 TXAタイプ
入力ケーブル	プラス、マイナス用2本必要 (別売り)
出力インピーダンス	100Ω
電源	DC 5V
外形寸法	W130×D180×H45mm (ただし、突起物を含まず)

SYRINX
株式会社 シュリンクス

〒104-0061 東京都中央区銀座7-17-5
tel.03-5565-1684 fax.03-3524-0508

<http://www.syrinx.co.jp/>
E-mail measure@syrinx.co.jp